

ПАСПОРТ

Осветительный прибор серии Lampshade

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Осветительный прибор (далее по тексту - светильник) серии Lampshade может использоваться в качестве источника света в очень широком диапазоне для торговых залов, выставочных центров, магазинов и других общественных помещений.
- 1.2 Вид климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
- 1.3 Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 037/2016.
- 1.4 Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения должны соответствовать ГОСТ 32144-2013.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон напряжений питающей сети, В – 176-264;
Номинальная частота питающей сети, Гц – 50-60;
Класс защиты от поражения электрическим током – II;
Класс светораспределения – П;
Тип монтажа: подвесной, тросы;
Диапазон рабочих температур, °С – 0/+40;
Коэффициент пульсаций – <5%;
Коэффициент мощности – >0,95, >0,55;
Тип /Материал рассеивателя - матовый (ПВХ);
Источник света- светодиодная лампа SDS;
Внешний вид согласно Рис.1
Виды исполнений согласно Таб. 1;



Рисунок 1 - Внешний вид светильника

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Светильник с комплектом светодиодных ламп - 1 шт.
Технический паспорт – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Индивидуальная или групповая транспортная упаковка – 1 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует требованиям ГОСТ ИЕС 60598-1, ГОСТ Р 54350-2015 и признан годным для эксплуатации.
Дата изготовления Подпись контролера ОТК
Изготовитель: СТП «СДСВЕТ»
Адрес изготовителя: МО, г.Мытищи, Олимпийский пр-кт, 10, офис 405



5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания указаны в Гарантийном талоне, который прилагается к изделию.

6. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Упаковка светильников соответствует ГОСТ 23216.
- 6.2 Транспортирование светильников должно производиться в контейнерах, закрытым автотранспортом и в крытых железнодорожных вагонах в соответствии с ГОСТ 23216.
- 6.3 Условия хранения и хранения при транспортировании: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Изделие транспортируется и хранится при температуре: -40 °С / +55°С, в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Верхнее значение относительной влажности воздуха 100 % при плюс 25 °С.
- 6.4 Светильники хранят уложенными на стеллажи или поддоны в штабели высотой не более 1,5 м. Хранение светильников должно обеспечивать их сохранность от механических и химических повреждений.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1 Не реже одного раза в два года следует проверять надежность электрических соединений и контактов.
- 7.2 В процессе эксплуатации светильников следует соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками.
- 7.3 Перед установкой убедитесь в соответствии питающего напряжения.
- 7.4 Запрещается эксплуатация без защитного заземления.
- 7.5 Подключать контакт «Заземление» драйвера только к «Заземлению» сети (как правило желто-зеленый провод).
- 7.6 Подключать изделие к поврежденной электропроводке запрещено.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать светильник с поврежденной изоляцией проводов и мест электрических соединений, производить монтаж, демонтаж и техническое обслуживание светильника, находящегося под напряжением, а также производить данные работы лицам не имеющим соответствующий допуск..

8. МОНТАЖ

8.1 Монтаж светильников должен осуществлять квалифицированный рабочий с соответствующим допуском на монтажные работы.

8.2 Вынуть светильник из упаковки, установить на заранее подготовленную ровную горизонтальную или вертикальную монтажную поверхность и закрепить, подключить питающий провод к проводу светильника клеммами.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1 В процессе эксплуатации световые характеристики светильника могут ухудшаться из-за загрязнения защитного стекла. Для их сохранения необходимо проводить чистку поверхности стекла по мере его загрязнённости.

9.2 Металлические детали светильника окрашены порошковой полиэфирной краской. При нарушении лакокрасочного покрытия деталей восстановление производить аэрозольными эмалями в цвет основной детали.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 По истечении срока службы светильники разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья.

Примечание:

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.




Рисунок 2 – Монтажная схема

Таблица 1 – Виды исполнений светильника

Модель	Потребляемая мощность, Вт $\pm 5\%$	Индекс цветопередачи (CRI)	Степень защиты оболочки	Цветовая температура	Световой поток, лм $\pm 5\%$	Энергоэффективность, лм/Вт	Габаритные размеры, LxВxН, мм	Тип кривой силы света (Угол раскрытия луча, °)	Вес, кг
SDSBET-LED-LAMP SHADE-800	36	80	IP20	3 000	2 100	58,5	d800x300	равномерная 180°	1
SDSBET-LED-LAMP SHADE-1200	45	80	IP20	3 000	500	11	d1200x500	равномерная 180°	1